

## LCD 3241

ФОНАРЬ ЗАДНЕГО ХОДА LCD 3241

**DANE TECHNICZNE**

|                             |                            |   |
|-----------------------------|----------------------------|---|
| Категория фонаря            | Сторона установки          | Свет заднего хода                           |
| заднего хода                | универсальная              | да  |
| Напряжение питания          | Цвет света                 | Номинальная мощность                        |
| 12/24 В                     | белый                      | 2,5 Вт                                      |
| Диапазон рабочих температур | Классификация фонаря       | Кабель                                      |
| от -30°C до +50°C           | HOR 128                    | 2x0,75 мм <sup>2</sup> ; длина кабеля 0,5 м |
| Светодиодный фонарь         | Количество светодиодов LED | Степень защиты                              |
| да                          | 6                          | IP 68                                       |

## OPIS

**Фонарь заднего хода LCD 3241** – это энергоэффективное светодиодное освещение, обеспечивающее отличную видимость при маневрировании. Оснащённый **6 светодиодами**, он излучает яркий **белый свет**, соответствующий требованиям омологаций **R148** и **R10**. **Основные характеристики:** – Совместимость с разными транспортными средствами – работает в диапазоне **12/24 В**. – Экономичное энергопотребление – номинальная мощность **2,5 Вт** обеспечивает высокую эффективность при минимальном расходе энергии. – Высокая степень защиты – класс герметичности **IP 68** гарантирует защиту от пыли и воды, что делает фонарь идеальным выбором для эксплуатации в сложных условиях. – **Широкий диапазон рабочих температур** – устройство эффективно функционирует даже в экстремальных температурных условиях, что повышает его универсальность. – **Полный монтажный комплект** – в комплект входят крепёжные винты и заглушки для удобного монтажа. – Гибкие варианты установки – возможно крепление с кронштейном или без него, что позволяет адаптировать установку под индивидуальные потребности пользователя. Выбирайте безопасность и надёжность – выбирайте [Horpol](#) LCD 3241!